

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/miernik-cegowy-brymen-600a-ac-trms-bm072-p-582.html>



Miernik cęgowy Brymen 600A AC TRMS BM072

Cena brutto	385,10 zł
Cena netto	313,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	102132
Kod producenta	BM072
Kod EAN	5907478916633
Producent	Brymen

Opis produktu

Miernik cęgowy Brymen 600A AC TRMS BM072

- Pomiar prądu metoda cęgową 600A AC
- Maksymalna średnica przewodu 30mm
- TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
- Funkcja AmpTip™ - do pomiaru cęgowego prądów do 60A w przewodach o niewielkiej średnicy - cęgi wyposażone są w specjalne wcięcie w górnej części;
- VDF służy do pomiaru napięcia AC na wyjściu falowników (z filtrem dolnoprzepustowym)
- PEAK_RMS - umożliwia pomiar prądów rozruchowych
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
- MAX/MIN/AVG - rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu
- EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia)
- Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
- Bezpieczne pomiary dla CAT III 600V, CAT IV 300V.

Dane techniczne i porównanie mierników z serii BM070:



Nazwa / nr kat.	BM 079 [102126]	BM 078 [102175]	BM 076 [102129]	BM 072 [102132]
Max średnica przewodu	35mm		30mm	
DCV	600,0V ±(1,0%+5)			
VFD ACV (z filtrem dolnoprzepustowym)	(50~60Hz) 600,0V ±(1,0%+5) TrueRMS CF=2,5:1 (pełna skala), CF=5:1 (1/2 skali)			
VFD ACV (AC+DC) (z filtrem dolnoprzepustowym)	(DC, 50~60Hz) 600,0V ±(1,2%+7) TrueRMS CF=2,5:1 (pełna skala), CF=5:1 (1/2 skali)		---	
DCA (cęgami) AmpTip™	60,00A ±(2,0%+5)		---	
DCA (cęgami)	60,00A 600,0A ±(2,0%+5)		---	
ACA (cęgami) AmpTip™	(50~60Hz) 60,00A ±(1,5%+5) TrueRMS CF=2,5:1 (pełna skala), CF=5:1 (1/2 skali)			
ACA (cęgami)	(50~100Hz) 60,00A 600,0A ±(1,8%+5) (100~400Hz) 60,00A 600,0A ±(2,0%+5) TrueRMS CF=2:1 (pełna skala), CF=4:1 (1/2 skali)		(50~100Hz) 60,00A 600,0A ±(1,8%+5) (100~400Hz) 60,00A 600,0A ±(2,0%+5) TrueRMS CF=2,5:1 (pełna skala), CF=5:1 (1/2 skali)	
ACA (AC+DC) (cęgami) AmpTip™	(DC, 50~60Hz) 60,00A ±(2,0%+7) TrueRMS CF=2,5:1 (pełna skala), CF=5:1 (1/2 skali)		---	
ACA (AC+DC) (cęgami)	(50~100Hz) 60,00A 600,0A ±(2,2%+7) (100~400Hz) 60,00A 600,0A ±(2,7%+7) TrueRMS CF=2,5:1 (pełna skala), CF=5 (1/2 skali)		---	
DCµA (przewodami)	200,0µA 2000µA ±(1,0%+5)	---	200,0µA 2000µA ±(1,0%+5)	---
Rezystancja Ω	600,0Ω, 6,000kΩ, 60,00kΩ ±(1,0%+5)			
Pojemność C	200,0µF, 2500µF ±(2,0%+4)		---	
Hz (ACV)	600V (5,00~999,9Hz), czułość sin. 50V, ±(1,0%+5)			
Hz (ACA)	60A (AmpTip™) 60A 600A (50,00~400,0Hz), czułość sin. 20A, ±(1,0%+5)			
Temperatura	T1: -40°C ~ 99,9°C ±(1,0%+0,8°C) 100°C ~ 400°C ±(1,0%+1°C)	---	T1: -40°C ~ 99,9°C ±(1,0%+0,8°C) 100°C ~ 400°C ±(1,0%+1°C)	---
Test diody	Zakres: 2,000V, napięcie rozwarcia <3,5VDC, prąd testu 0,3mA; (1,5%+5)			
Test ciągłości	Sygnał akustyczny dla R<10Ω, zanik sygnału dla R>250Ω, czas reakcji 32ms			
PEAK RMS 80ms	ACV, ACA odczyt wartości szczytowych impulsów trwających 80ms i więcej			---
HOLD	Tak			
Δ Rel	Pomiary różnicowe z automatyczną zmianą zakresów		---	
EF - Detection	Bezkontaktowe wykrywanie napięć AC 50/60 w zakresie 10~600V z proporcjonalną do wartości napięcia sygnalizacją akustyczną i bargrafem na LCD. Dla pewnego wykrycia przewodu fazowego można użyć przewodu pomiarowego podłączonego do gniazda „+”			
Test wirowania 3-faz	Dwa poziomy czułości (wysoka do beznapięciowego testu silników 3-fazowych i zwykła do testu instalacji 3-fazowej)	---	Dwa poziomy czułości (wysoka do beznapięciowego testu silników 3-fazowych i zwykła do testu instalacji 3-fazowej)	---