Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:22

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-cegowy-brymen-600a-ac-trms-bm072-p-582.html



Miernik cęgowy Brymen 600A AC TRMS BM072

Cena brutto	**400,10 zł**
Cena netto	**325,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**102132**
Kod producenta	**BM072**
Kod EAN	**5907478916633**
Producent	**Brymen**

Opis produktu

Miernik cęgowy Brymen 600A AC TRMS BM072

- Pomiar prądy metoda cęgową 600A AC
- Maksymalna średnica przewódu 30mm
- TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
- Funkcja AmpTip™ - do pomiaru cęgowego prądów do 60A w przewodach o niewielkiej średnicy - cęgi wyposażone są w specjalne wcięcie w górnej części;
- VDF służy do pomiaru napięcia AC na wyjściu falowników (z filtrem dolnoprzepustowym)
- PEAK_RMS - umożliwia pomiar prądów rozruchowych
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
- MAX/MIN/AVG - rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu
- EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia)
- Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
- Bezpieczne pomiary dla CAT III 600V, CAT IV 300V.

Dane techniczne i porównanie mierników z serii BM070:

Nazwa / nr kat.	BM 079 [102126]	BM 078 [102175]	BM 076 [102129]	BM 072 [102132]
Max średnica przewodu	35mm		30mm	
DCV	600,0V ±(1,0%+5)			
VFD ACV (z filtrem dolnoprzepustowym)	(50~60Hz) 600,0V ±(1,0%+5) TrueRMS CF=2,5:1 (pełna skala), CF=5:1 (1/2 skali)			
VFD ACV (AC+DC) (z filtrem dolnoprzepustowym)	(DC, 50~60Hz) 600,0V ±(1,2%+7) TrueRMS CF=2,5:1 (pełna skala), CF=5:1 (1/2 skali)		---	
DCA (cęgami) AmpTip™	60,00A ±(2,0%+5)		---	
DCA (cęgami)	60,00A 600,0A ±(2,0%+5)		---	
ACA (cęgami) AmpTip™	(50~60Hz) 60,00A ±(1,5%+5) TrueRMS CF=2,5:1 (pełna skala), CF=5:1 (1/2 skali)			
ACA (cęgami)	(50~100Hz) 60,00A 600,A ±(1,8%+5) (100~400Hz) 60,00A 600,A ±(2,0%+5) TrueRMS CF=2:1 (pełna skala), CF=4:1 (1/2 skali)		(50~100Hz) 60,00A 600,A ±(1,8%+5) (100~400Hz) 60,00A 600,A ±(2,0%+5) TrueRMS CF=2,5:1 (pełna skala), CF=5:1 (1/2 skali)	
ACA (AC+DC) (cęgami) AmpTip™	(DC, 50~60Hz) 60,00A ±(2,0%+7) TrueRMS CF=2,5:1 (pełna skala), CF=5:1 (1/2 skali)		---	
ACA (AC+DC) (cęgami)	(50~100Hz) 60,00A 600,A ±(2,2%+7) (100~400Hz) 60,00A 600,A ±(2,7%+7) TrueRMS CF=2,5:1 (pełna skala), CF=5 (1/2 skali)		---	
DCμA (przewodami)	200,0μA 2000μA ±(1,0%+5)	---	200,0μA 2000μA ±(1,0%+5)	---
Rezystancja Ω	600,0Ω, 6,000kΩ, 60,00kΩ ±(1,0%+5)			
Pojemność C	200,0μF, 2500μF ±(2,0%+4)			---
Hz (ACV)	600V (5,00~999,9Hz), czułość sin. 50V, ±(1,0%+5)			
Hz (ACA)	60A (AmpTipTM) 60A 600A (50,00~400,0Hz), czułość sin. 20A, ±(1,0%+5)			
Temperatura	T1; -40˚C ~ 99,9˚C ±(1,0%+0,8˚C) 100˚C ~ 400˚C ±(1,0%+1˚C)	---	T1; -40˚C ~ 99,9˚C ±(1,0%+0,8˚C) 100˚C ~ 400˚C ±(1,0%+1˚C)	—
Test diody	Zakres: 2,000V, napięcie rozwarcia <3,5VDC, prąd testu 0,3mA; (1,5%+5)			
Test ciągłości	Sygnał akustyczny dla R<10Ω, zanik sygnału dla R>250Ω, czas reakcji 32ms			
PEAK RMS 80ms	ACV, ACA odczyt wartości szczytowych impulsów trwających 80ms i więcej			---
HOLD	Tak			
Δ Rel	Pomiary różnicowe z automatyczną zmianą zakresów		---	
EF - Detection	Bezkontaktowe wykrywanie napięć AC 50/60 w zakresie 10~600V z proporcjonalną do wartości napięcia sygnalizacją akustyczną i bargrafem na LCD. Dla pewnego wykrycia przewodu fazowego można użyć przewodu pomiarowego podłączonego do gniazda „+"			
Test wirowania 3-faz	Dwa poziomy czułości (wysoka do beznapięciowego testu silników 3-fazowych i zwykła do testu instalacji 3-fazowej	---	Dwa poziomy czułości (wysoka do beznapięciowego testu silników 3-fazowych i zwykła do testu instalacji 3-fazowej	---