Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:15

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/multimetr-kieszonkowy-brymen-bm27s-p-824.html



Multimetr kieszonkowy brymen bm27s

Cena brutto	**267,15 zł**
Cena netto	**217,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**102062**
Kod producenta	**BM27s**
Kod EAN	**5907478910686**
Producent	**Brymen**

Opis produktu

Brymen bm27s multimetr kieszonkowy automatyczny

Mierniki kieszonkowy bm27s przeznaczony jest dla hobbystów, jednak dzięki jego małym rozmiarom, wadze oraz funkcjom spotykanym często tylko w znacznie droższych miernikach, urządzenia te cieszą się dużym powodzeniem wśród profesjonalistów.

- Posiadają też charakterystyczną dla multimetrów firmy Brymen wysoką ochronę przeciwprzepięciową i na przeciążenie.
- Multimetry z serii BM27s i BM22s są jedynymi dostępnymi miernikami w wersji kieszonkowej z ochroną przeciwprzepięciową (4kV), szybką rejestracją 30ms MAX-HOLD i pomiarem pojemności nawet do 2000µF/3000µF.
- Wyposażony w innowacyjną funkcję AutoCheck™ (Lo-Z) - automatyczny wybór pomiaru ACV, DCV albo R dzięki analizie sygnału wejściowego, dostępną tylko w wyższych modelach mierników oraz bezdotykową detekcję napięcia AC. Ponadto mierzy prądy AC/DC do 2000µA.

Dane techniczne BM27s

- Próbkowanie do **5 razy/s**
- Zakresy **auto lub manualne z możliwością szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia**
- EF: **bezdotykowa detekcja** pola elektrycznego -wskazanie napięcia w formie “bargrafu” i sygnału akustycznego (15~190V AC BM27s)
- Hi-Z - pomiary napięcia o wysokiej impedancji wejścia
- AutoCheck - funkcja pozwalająca automatycznie mierzyć ACV, DCV lub R dzięki analizie sygnałów wejściowych. Napięcia ACV/DCV są mierzone w tym trybie z obniżoną impedancją wejściową do 833kΩ (4,2kΩ w trybie Auto) - 6~600V(3 zakresy), rezystancja - 6kΩ~6MΩ (4 zakresy).
- Pomiar **napięcia DCV** dla zakresu 6,000V dokładność 0,5%+5cyfr; 60,00V dokłądność1,0%+5 cyfr 600,0V 2,0%+5 (AutoCheck™)1,5%+5 (Hi-Z)
- Pomiar **napięcia ACV** dla zakresu 6,000V dokładność 0,5%+5cyfr; 60,00V dokłądność1,0%+5 cyfr 600,0V 1,5%+5 (AutoCheck™)1,5%+5 (Hi-Z) Pasmo 50/60Hz, Lo-Z = 833kΩ, Hi-Z = 5MΩ
- **DCA (µA**) 400,0µA dokładność 1,5%+3 cyfr ;2000µA 1,2%+3
- **ACA (µA)** 400,0µA 2,0%+3; 2000µA 1,5%+3 (Pasmo 50~500Hz)
- R- pomiar **rezystancji** zakres: 600,0Ω dokładność 2,0%+6 cyfr ;6,000kΩ 1,2%+6 ; 60,00kΩ 1,0%+4; 600,0kΩ 1,0%+4 ;6,000MΩ 2,0%+4
- C- **pojemność** kondensatorów zakres: 100,0nF 1000nF 10,00µF 100,00µF 2000µF 3,5%+6
- Hz- **częstotliwość**: 10,00Hz~30,00kHz; ±(0,5% +4) Czułości dla sinusoidy: Hz (Auto-VΩ) >3V, zakresy (funkcja V):

6V: >3V, 60V: >6V, 600V: >60V
- Test diod: Napięcie rozwarcia <1,6V, prąd testu 0,48mA
- Test ciągłości oprócz sygnału akustycznego miernik przedstawia stany “zwarcie-rozwarcie” w postaci graficznej (schemat przełącznika) na LCD
- Wyświetlacz LCD 3 5/6 cyfry (6000 max)
- Ochrona wejść 920V DC/ACrms
- **Ochrona przepięciowa 4,0kV (1,2/50µs surge)**
- **Normy i certyfikaty:**Bezpieczeństwo: EN61010-1 Ed. 3.0 CAT II 600V AC/DC, CAT III 300V AC/DC, EMC: PN-EN61326 (1997, 1998/A1)
- Kieszonkowe wymiary i masa 53 × 10,2 × 113 mm (szer x gł x wys/dł) ; 78g
- Automatyczne wyłączenie
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Obudowa z trudno zapalnego tworzywa

Skład zestawu:

- Multimetr BM27s
- Przewody pomiarowe (para)
- Holster ochronny
- Komplet baterii CR2032 szt 1.
- Instrukcja obsługi