

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/multimetr-kieszonkowy-brymen-bm27s-p-824.html>



Multimetr kieszonkowy brymen bm27s

Cena brutto	252,15 zł
Cena netto	205,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	102062
Kod producenta	BM27s
Kod EAN	5907478910686
Producent	Brymen

Opis produktu

Brymen bm27s multimetr kieszonkowy automatyczny

Mierniki kieszonkowy bm27s przeznaczony jest dla hobbystów, jednak dzięki jego małym rozmiarom, wadze oraz funkcjom spotykanym często tylko w znacznie droższych miernikach, urządzenia te cieszą się dużym powodzeniem wśród profesjonalistów.

- Posiadają też charakterystyczną dla multimetrów firmy Brymen wysoką ochronę przeciwprzepięciową i na przeciążenie.
- Multimetry z serii BM27s i BM22s są jedynymi dostępnymi miernikami w wersji kieszonkowej z ochroną przeciwprzepięciową (4kV), szybką rejestracją 30ms MAX-HOLD i pomiarem pojemności nawet do 2000µF/3000µF.
- Wyposażony w innowacyjną funkcję AutoCheck™ (Lo-Z) - automatyczny wybór pomiaru ACV, DCV albo R dzięki analizie sygnału wejściowego, dostępną tylko w wyższych modelach mierników oraz bezdotykową detekcję napięcia AC. Ponadto mierzy prąd AC/DC do 2000µA.

Dane techniczne BM27s

- Próbkowanie do **5 razy/s**
- Zakresy **auto lub manualne z możliwością szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia**
- EF: **bezdotykowa detekcja** pola elektrycznego -wskazanie napięcia w formie "bargrafu" i sygnału akustycznego (15~190V AC BM27s)
- Hi-Z - pomiary napięcia o wysokiej impedancji wejścia
- AutoCheck - funkcja pozwalająca automatycznie mierzyć ACV, DCV lub R dzięki analizie sygnałów wejściowych. Napięcia ACV/DCV są mierzone w tym trybie z obniżoną impedancją wejściową do 833kΩ (4,2kΩ w trybie Auto) - 6~600V(3 zakresy), rezystancja - 6kΩ~6MΩ (4 zakresy).
- Pomiar **napięcia DCV** dla zakresu 6,000V dokładność 0,5%+5cyfr; 60,00V dokładność 1,0%+5 cyfr 600,0V 2,0%+5 (AutoCheck™) 1,5%+5 (Hi-Z)
- Pomiar **napięcia ACV** dla zakresu 6,000V dokładność 0,5%+5cyfr; 60,00V dokładność 1,0%+5 cyfr 600,0V 1,5%+5 (AutoCheck™) 1,5%+5 (Hi-Z) Pasma 50/60Hz, Lo-Z = 833kΩ, Hi-Z = 5MΩ
- **DCA (µA)** 400,0µA dokładność 1,5%+3 cyfr ;2000µA 1,2%+3
- **ACA (µA)** 400,0µA 2,0%+3; 2000µA 1,5%+3 (Pasma 50~500Hz)
- R- pomiar **rezystancji** zakres: 600,0Ω dokładność 2,0%+6 cyfr ;6,000kΩ 1,2%+6 ; 60,00kΩ 1,0%+4; 600,0kΩ 1,0%+4 ;6,000MΩ 2,0%+4
- C- **pojemność** kondensatorów zakres: 100,0nF 1000nF 10,00µF 100,00µF 2000µF 3,5%+6
- Hz- **częstotliwość**: 10,00Hz~30,00kHz; ±(0,5% +4) Czułości dla sinusoidy: Hz (Auto-VΩ) >3V, zakresy (funkcja V):



6V: >3V, 60V: >6V, 600V: >60V

- Test diod: Napięcie rozwarcia <1,6V, prąd testu 0,48mA
- Test ciągłości oprócz sygnału akustycznego miernik przedstawia stany "zwarcie-rozwarcie" w postaci graficznej (schemat przełącznika) na LCD
- Wyświetlacz LCD 3 5/6 cyfry (6000 max)
- Ochrona wejść 920V DC/ACrms
- **Ochrona przepięciowa 4,0kV (1,2/50µs surge)**
- **Normy i certyfikaty:** Bezpieczeństwo: EN61010-1 Ed. 3.0 CAT II 600V AC/DC, CAT III 300V AC/DC, EMC: PN-EN61326 (1997, 1998/A1)
- Kieszonkowe wymiary i masa 53 × 10,2 × 113 mm (szer x gł x wys/dł) ; 78g
- Automatyczne wyłączenie
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Obudowa z trudno zapalnego tworzywa

Skład zestawu:

- Multimetr BM27s
- Przewody pomiarowe (para)
- Holster ochronny
- Komplet baterii CR2032 szt 1.
- Instrukcja obsługi