

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/miernik-cegowy-600a-ac-trms-amptip-brymen-bm031-p-605.html>



Miernik cęgowy 600A AC TRMS AmpTip Brymen BM031

Cena brutto	430,85 zł
Cena netto	350,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	102191
Kod producenta	BM031
Kod EAN	5907478944247
Producent	Brymen

Opis produktu

Miernik cęgowy 600A AC TRMS AmpTip Brymen BM031

BRYMEN BM031 to miernik cęgowy AC 600A umożliwiający pomiary zgodnie z CAT III 600V w tym pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TrueRMS) ACA i ACV i opatentowaną przez Brymen funkcję AmpTip™ przeznaczoną do pomiaru metodą cęgową prądów do 60A w przewodach o niewielkiej średnicy - specjalne wcięcie w górnej części cęg pomiarowych.

BM031 posiada tryb rejestracji wartości szczytowych 5ms CREST-MAX funkcję rejestracji wartości MAX/MIN, tryb pomiarów względnych Δ , funkcję HOLD zamrożenie wyniku na wyświetlaczu, funkcję pomiaru napięcia AC na wyjściu falowników (z filtrem dolnoprzepustowym). funkcja EF-Detection bezdotykową detekcję napięcia AC. Standardem jest wysoki stopień ochrony przeciwprzepięciowej i na przeciążenie wejść. Bezpieczne pomiary dla CAT III 600V i CAT IV 300V

- Cechą szczególną są opatentowane cęgi AmpTip™
- Pełne funkcje i True-RMS dla zadań realizowanych w zakresie 600A Cat-III 600V
- Certyfikowany przez Intertek ETL
- Maksymalna średnica przewodu 26mm
- Pomiar napięć DCV 600,0V $\pm(1,0\% + 5c)$
- Pomiar VFD ACV (z filtrem dolnoprzepustowym) (50Hz~60Hz) 600,0V $\pm(1,5\% + 5c)$
- ACA (cęgami) AmpTip™ (50Hz~60Hz) 60,00A $\pm(1\% + 5c)$
- ACA (cęgami)-(50Hz~100Hz) 600,0A $\pm(1,5\% + 5c)$ (100Hz~400Hz) 600,0A $\pm(2\% + 5c)$
- Hz (ACV)-600V (5,00Hz ~ 999,9Hz), czułość sin RMS 50V $\pm(1\% + 5c)$
- Test diody -3,000V $\pm(1,5\% + 5c)$
- Test ciągłości -sygnał dźwiękowy między 30 Ω a 480 Ω czas reakcji ok. 15ms
- EF - Detection -Bezkontaktowe wykrywanie napięć EF-H wysoka czułość 10V ~ 160V EF-L niska czułość 40V ~ 500V
- Wyświetlacz 3-5/6 cyfry, max. odczyt 6000, podświetlany
- Próbkowanie 5 razy / sekundę
- Ochrona przepięciowa- 6,0kV (udar 1,2/50 μ s)
- Ochrona przeciążeniowa: Funkcje prądowe przez cęgi: 600ADC/AAC rms przy <400Hz Funkcje napięciowe przez gniazda wejściowe 660VDC/920VAC rms Inne funkcje przez gniazda wejściowe 600 VDC/VAC rms
- Wymiary: 66mm x 32mm x 188mm, waga 202g
- Wyposażenie: przewody pomiarowe (para), instrukcja obsługi, pokrowiec, Bkp60 - sonda temperatury typu K

Miernik spełnia wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych UL/IEC/EN61010-1 Ed. 3.0., CAN/CSA C22.2 No.

