Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:15

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-cegowy-600a-acdc-trms-brymen-bm037-p-576.html



Miernik cęgowy 600A AC/DC TRMS Brymen BM037

Cena brutto	**531,41 zł**
Cena netto	**432,04 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**102194**
Kod producenta	**BM037**
Kod EAN	**5907478944223**
Producent	**Brymen**

Opis produktu

Miernik cęgowy 600A AC/DC TRMS Brymen BM037

Miernik cęgowy BM037 marki Brymen należy do serii kompaktowych mierników cęgowych AC/DC i AC 600A przeznaczonych do pomiarów zgodnie z CAT III 600V wyposażonych w pomiar rzeczywistej wartości skutecznej TrueRMS ACA i ACV i z unikalną funkcją AmpTip™ przeznaczoną do pomiaru metodą cęgową prądów do 60A w przewodach o niewielkiej średnicy - dzięki wyposażeniu cęg w specjalne wcięcie w górnej części. Dodatkowo cęgówka BM03y posiada tryb rejestracji wartości szczytowych 5ms CREST-MAX , funkcję rejestracji wartości MAX/MIN , tryb pomiarów względnych Δ, funkcję HOLD zamrożenie wyniku na wyświetlaczu, funkcję pomiaru napięcia AC na wyjściu falowników (z filtrem dolnoprzepustowym) . Wszystkie mierniki tej serii posiadają również funkcję EF-Detection bezdotykową detekcję napięcia AC.

Wszystkir mierniki BRYMEN posiadają wysoki stopień ochrony przeciwprzepięciowej i na przeciążenie wejść. Bezpieczne pomiary dla CAT III 600V i CAT IV 300V.

- Max średnica przewodu-26mm
- Pomiar DCV -600,0V ±(1,0% + 5c)
- VFD ACV (z filtrem dolnoprzepustowym)-(50Hz~60Hz) 600,0V ±(1,5% + 5c)
- Pomiar prądu DCA (cęgami) przy użyciu funkcji AmpTip™-60,00A ±(1,0% + 5c)
- Pomiar prądu DCA (cęgami)-600,0A ±(2,0% + 5c)
- Pomiar prądu ACA (cęgami) przy użyciu funkcji AmpTip™-(50Hz~60Hz) 60,00A ±(1% + 5c)
- Pomiar prądu ACA (cęgami)-(50Hz~100Hz) 600,0A ±(1,5% + 5c) (100Hz~400Hz) 600,0A ±(2% + 5c)
- DCμA (przewodami)-200,0μA, 2000μA ±(1,0% + 5c)
- Rezystancja 60,00kΩ 600,0kΩ 6000kΩ ±(1,0% + 5c)
- Pojemność 200,0μF, 2500μF ±(2,0% + 4c)
- Częstotliwość (AC V) -600V (5,00Hz ~ 999,9Hz), czułość sin RMS 50V ±(1% + 5c)
- Temperatura--40˚C ~ 99,9˚C ±(1,0% + 1,0˚C) 100˚C ~ 400˚C ±(1,0% + 1˚C)
- Test diod: 3,000V ±(1,5% + 5c)
- Test ciągłości sygnał dźwiękowy między 30Ω a 480Ω czas reakcji ok. 15ms
- EF – Detection-Bezkontaktowe wykrywanie napięć EF-H wysoka czułość 10V ~ 160V EF-L niska czułość 40V ~ 500V
- Wyświetlacz 3-5/6 cyfry, max. odczyt 6000 , podświetlany
- Próbkowanie 5 razy / sekundę
- Ochrona przepięciowa- 6,0kV (udar 1,2/50μs)
- Ochrona przeciążeniowea: Funkcje prądowe przez cęgi: 600ADC/AAC rms przy <400Hz Funkcje napięciowe przez gniazda wejściowe 660VDC/920VAC rms Inne funkcje przez gniazda wejściowe 600 VDC/VAC rms
- Wymiary: 66mm x 32mm x 188mm ,waga 202g
- Wyposażenie: przewody pomiarowe (para), instrukcja obsługi, pokrowiec, Bkp60 – sonda temperatury typu K


BRYMEN
BM037
AmpTip™ Jaws
AC/DC True RMS
Clamp-on DMM
MAX 600A
600V CAT III
300V CAT IV
CREST
REC
Zero
HOLD
OFF
SELECT
AUTO
MAX MIN μF k Hz Ω AV
COM
+
300V CAT IV
600V CAT III

