

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/miernik-cegowy-ac-pradu-uplywu-0-1ma-1000a-p-541.html>



Miernik cęgowy AC prądu upływu 0,1mA-1000A

Cena brutto	2 458,77 zł
Cena netto	1 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	104820
Kod producenta	KEW2413F
Kod EAN	4560187060212
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

Miernik cęgowy AC prądu upływu 0,1mA-1000A KEW2413F Kyoritsu

Mierniki upływności KEW posiadają rzadko spotykaną funkcję pomiaru upływu z wyborem pasma częstotliwości: składowej podstawowej (50/60 Hz) lub łącznie z upływem o wyższych częstotliwościach (pozycja WIDE - pasmo do 1 kHz)

- Pomiar prądów upływu zarówno w systemach jednofazowych jak i trójfazowych.
- Określenie przyczyny wystąpienia upływu.
- Szybka lokalizacja miejsca wystąpienia problemu bez potrzeby wyłączenia obwodu.
- Oszacowanie stanu izolacji pracujących obwodów (pod napięciem) bez konieczności przeprowadzania testu izolacji.
- Pomiar prądu przemiennego, tak jak zwykłym miernikiem cęgowym nawet do 1000A
- Pomiar metodą cęgową
- Maksymalna średnica przewodu 68mm
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- PEAK HOLD - pomiar wartości szczytowych
- WIDE / 50/60Hz - wybór szerokości pasma pomiarowego: szerokopasmowy WIDE lub składowa podstawowa 50/60Hz
- Dokładność: +- (%) wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących, dla temp 23°C +- 10° i RH < 85%



ACA - prąd przemienny						
Zakres [A]	Rozdzielczość [A]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Częstotliwość min. [Hz]	Częstotliwość max. [Hz]	Bezpiecznik [A]
200m	0,1m	1,5	2	50	60	1500
2	0,001	1,5	2	50	60	1500
20	0,01	1,5	2	50	60	1500
200	0,1	2,0	2	50	60	1500
1000 (0~500)	1	2,0	2	50	60	1500
1000 (501~1000)	1	5,5	–	50	60	1500
200m	0,1m	1,0	2	50	60 (WIDE)	1500
2	0,001	1,0	2	50	60 (WIDE)	1500
20	0,01	1,0	2	50	60 (WIDE)	1500
200	0,1	1,5	2	50	60 (WIDE)	1500
1000 (0~500)	1	1,5	2	50	60 (WIDE)	1500
1000 (501~1000)	1	5,0	–	50	60 (WIDE)	1500
200m	0,1m	3,0	2	40	1k (WIDE)	1500
2	0,001	3,0	2	40	1k (WIDE)	1500
20	0,01	3,0	2	40	1k (WIDE)	1500
200	0,1	3,5	2	40	1k (WIDE)	1500
1000 (0~500)	1	3,5	2	40	1k (WIDE)	1500
1000 (501~1000)	1	10	–	40	1k (WIDE)	1500

- Na zakresie 200mA przy 20kHz możliwy pomiar z dokładnością 7%_{ww}
- Dodatkowy błąd w przypadku obecności przewodników z prądem w pobliżu cęgów: max. 10mA w przypadku przewodnika o średnicy 10mm z prądem 100A AC

Przystawka cęgowa ACA - Prąd przemienny

- ACA - Prąd przemienny

Zakres [A]	Dokładność	Napięcie wyj.
200m	2,0%	0~200mVAC
2	2,0%	0~200mVAC
20	2,0%	0~200mVAC
200	2,5%	0~200mVAC
1000 (0~500)	3,0%	0~50mVAC
1000 (501~1000)	5,0%	50~100mVAC
200m	3,0%	0~200mVDC (WIDE)
2	3,0%	0~200mVDC (WIDE)
20	3,0%	0~200mVDC (WIDE)
200	3,5%	0~200mVDC (WIDE)
1000 (0~500)	5,0%	0~50mVDC (WIDE)
1000 (501~1000)	7,0%	50~100mVDC (WIDE)
200m	3,5%	0~200mVDC (50/60Hz)
2	3,5%	0~200mVDC (50/60Hz)
20	3,5%	0~200mVDC (50/60Hz)
200	4,0%	0~200mVDC (50/60Hz)
1000 (0~500)	5,5%	0~50mVDC (50/60Hz)
1000 (501~1000)	5,5%	50~100mVDC (50/60Hz)

- Kraj pochodzenia- Japonia
- Wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999
- Próbkowanie: 3 razy/s
- bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) Sygnalizacja wyczerpania baterii poniżej napięcia ok. 7V
- Pokrowiec



-
- Komplet baterii
 - Instrukcja obsługi
 - Wymiary 250x130x50 mm Masa- 570g