

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/miernik-cegowy-bm135s-brymen-trms-1000a-p-547.html>



Miernik cęgowy BM135s Brymen TRMS 1000A

Cena brutto	444,00 zł
Cena netto	360,98 zł
Cena poprzednia	600,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	102055 BM135s
Kod producenta	BM135s
Kod EAN	5907478911638
Producent	Brymen

Opis produktu

Miernik cęgowy BM135s Brymen TRMS 1000A

- Wysoka rozdzielczość (0,01A) i precyzja pomiarów
- Średnica mierzonego przewodu Ø45 mm max
- **Pomiar True RMS** w szerokim paśmie 45Hz÷3,1kHz
- Bardzo szybkie pomiary – próbkowanie 4razy/s
- Złącze optyczne RS-232
- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- Specjalne ukształtowanie cęgów i dodatkowa osłona miernika zwiększają bezpieczeństwo pomiarów
- HOLD: zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD
- AutoHOLD: automatyczne zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD
- **LoggerClamp™**: rejestracja wartości MAX, MIN za każdy okres czasu 60s (łącznie do 5400 pomiarów)
- **THD%-R**: ocena zawartości harmonicznych (0÷99,9%) podczas pomiaru prądu AC i napięcia AC
- Hz: natychmiastowe przejście do wskazania częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
- Ochrona przeciwprzepięciowa: 6,5kV
- Ochrona na przeciążenie: A: 1000A AC pozostałe funkcje: 600V AC/DC
- Bezpieczeństwo zgodne z PN-EN 61010-2-032 kat. III 600V
- Automatyczne wyłączanie po 16 minutach bezczynności
- **Napięcie stałe DCV** Zakresy: 0...600,0V Dokładność: $\pm(0,5\%+5c)$ Maksymalna rozdzielczość: 0,1V Impedancja wejściowa: 2MΩ, 30pF nominalnie Ochrona na przeciążenie: 600V AC/DC
- **Napięcie przemienne ACV** Zakresy: 0...600,0V Dokładność: 50÷60Hz: 600V $\pm(1,0\%+5c)$ 45÷500Hz: 600V $\pm(1,5\%+5c)$ 500Hz÷3,1kHz: 600V $\pm(2,5\%+5c)$ Maksymalna rozdzielczość: 0,1V Impedancja wejściowa: 2MΩ, 30pF nominalnie Ochrona na przeciążenie: 600V AC/DC
- **Prąd przemienny ACA** Zakresy: 0...40,00-400,0-1000A Dokładność 1,2,3: 50÷60Hz: $\pm(1,0\%+5c)$ 45÷500Hz: 40-400A $\pm(2,0\%+5c)$ 1000A $\pm(2,5\%+5c)$ 500Hz÷3,1kHz: 40-400A $\pm(2,0\%+5c)$ 1000A $\pm(2,5\%+5c)$ Maksymalna rozdzielczość: 0,01A Ochrona na przeciążenie: 1000A AC/DC
- **Rezystancja R** Zakresy: 0...999,9Ω Dokładność: $\pm(1,0\%+6c)$ Maksymalna rozdzielczość: 0,1Ω Napięcie rozwartego obwodu: 0,4VDC Ochrona na przeciążenie: 600V AC/DC
- **Częstotliwość Hz** Zakresy: 5,00-500,0Hz Dokładność: $\pm(0,5\%+4c)$ Maksymalna rozdzielczość: 0,01Hz Czułość (dla sinusoidy RMS): Zakres: 40A >4A Zakres: 400A >40A Zakres: 1000A >400A Zakres: 600V >30V Ochrona na przeciążenie: 600V AC/DC
- **Temperatura** °C, °F Zakresy: -50°C÷300,°C; (-58°F÷572°F) Dokładność: $\pm(2\%+3^{\circ}C)$; $\pm(2\%+6^{\circ}F)$ Ochrona na przeciążenie: 600V AC/DC
- **Ciągłość** Sygnał akustyczny dla 10Ω
- Wyświetlacz: LCD podświetlany (6000 max) Próbkowanie: 4 razy/s
- Średnica mierzonego przewodu: Ø45mm max
- Bezpieczeństwo: PN-EN61010-2-032 kat. III 600V,



-
- Ochrona wejść na przeciążenie: A: 1000A AC, pozostałe funkcje: 600V AC/DC Ochrona przeciwprzepięciowa: 6,5kV (1,2/50µs SURGE)
 - Współczynnik temperatury: 0,15 x (podana dokładność) / °C (0÷18°C, 28÷40°C) Środowisko pracy: 0÷40°C; RH<80% 31°C, RH<50% 40°C Środowisko przechowywania: -20÷60°C, RH<80%
 - Zasilanie: 2 baterie 1,5V (R03, AAA)
 - wyposażenie standardowe: pokrowiec , przewody pomiarowe (para) , komplet baterii (2 szt.) , instrukcja obsługi w języku polskim