Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:42

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-cegowy-otwarty-200a-ac-trms-brymen-bm038f-p-562.html



Miernik cęgowy otwarty 200A AC TRMS Brymen BM038F

Cena brutto	**342,70 zł**
Cena netto	**278,62 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**102196**
Kod producenta	**BM038F**
Kod EAN	**5907478944193**
Producent	**Brymen**

Opis produktu

Miernik cęgowy otwarty 200A AC TRMS Brymen BM038F

BM038F to seria kompaktowych mierników cęgowych z pomiarem prądu AC TRMS do 200A metodą otwartych cęgów . Mierniki serii BM038F wyposażone są w tryb rejestracji wartości szczytowych 5ms CREST-MAX , funkcję rejestracji wartości MAX/MIN , tryb pomiarów względnych Δ, funkcję HOLD zamrożenie wyniku na wyświetlaczu, funkcję pomiaru napięcia AC na wyjściu falowników (z filtrem dolnoprzepustowym) . Wszystkie mierniki serii posiadają też funkcję EF-Detection bezdotykową detekcję napięcia AC.
Tradycyjnie, mierniki BRYMEN posiadają wysoki stopień ochrony przeciwprzepięciowej i przeciążeniowej. Zapewniają bezpieczne pomiary w CAT III600V i CAT IV 300V

- Podświetlany wyświetlacz LCD 3 5/6 cyfry próbkowanie 5x/s
- Pomiar TRMS ACV i ACA
- DATA HOLD zamrożenie wyniku na wyświetlaczu
- Rejestracja MAX i MIN
- CREST tryb rejestracji wartości szczytowych Dostępność : dla funkcji ACV i (ACA pomiar cęgowy) Dokładność określona +/- 250 cyfr przy zmianach trwających > 5ms
- Pomiar ACV i Hz w trybie LPF z filtrem dolnoprzepustowym
- EF – detekcja bezkontaktowa napięcia NCV
- Max średnica przewodu 12.5mm
- Pomiar DCV 600.0V ±(1.0% + 5c)
- Pomiar ACV (z filtrem dolnoprzepustowym LPF) (50Hz~60Hz) 600.0V ±(1.5% + 5c)

- Pomiar cegowy ACA (50Hz~60Hz) 60.00A 200.0A ±(2.0% + 5c),(45Hz~400Hz) 60.00A 200.0A ±(3.0% + 5c)
- Pojemność C 200.0µF 2500µF ±(2.0% + 4c)
- Test diody BeepLit 3.000V ±(1.5% + 5c)
- Test ciągłości BeepLit sygnał dźwiękowy i sygnał wizualny między 30Ω a 480Ω czas reakcji ok. 15ms
- EF – Detection NCV Bezkontaktowe wykrywanie napięć EF-H wysoka czułość 10V~160V EF-L niska czułość 40V~500V
- Wyświetlacz 3-5/6 cyfry, max. odczyt 6000 , podświetlany
- Próbkowanie 5 razy / sekundę
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6.0kV (udar 1.2/50µs)
- Ochrona przeciążeniowa Funkcje prądowe przez cęgi: 600A DC/AC rms przy <400Hz Funkcje napięciowe przez gniazda wejściowe 660V DC/920V AC rms Inne funkcje przez gniazda wejściowe 600V DC/AC rms
- Zasilanie 2 baterie 1,5V AAA, LR03 (w zestawie)
- Wymiary 57mm x 32mm x 193mm , Masa 159g
- Wyposażenie: przewody pomiarowe (para), instrukcja obsługi, pokrowiec,


BRYMEN
BM038F
AC True RMS
Fork Multimeter
MAX 200A
600V CAT III
300V CAT IV
CREST
REC
HOLD
EF
OFF
SELECT
AUTO
MAX MIN
k
ΩAV
COM
300V CAT IV
600V CAT III

