Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:34

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-indukcyjnosci-rlc-vc9808-p-593.html



Miernik indukcyjności RLC VC9808+

Cena brutto	**174,17 zł**
Cena netto	**141,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**111553**
Kod producenta	**VC9808+**
Kod EAN	**5907478917524**
Producent	**EnergyLab**

Opis produktu

Miernik indukcyjności RLC VC9808+

Zapomocą tego miernika można realizowac pomiar welkośći fizycznych dla:

Wyświetlacz LCD (wys. cyfry 26mm)

- Napięcie stałe DCV do 200V dokladność ±(0.5% + 3c) do 1000V dokładność±(0,8% + 5c)
- Napięcie przemienne ACV do 200V dokładność±(0,8% + 5c), do 750V dokładność ±(1,2% + 5c)
- Prąd stały DCA 20A dokładnośc pomiaru ±(2,0% + 5c)
- Prąd zmienny ACA do 20A dokładność ±(3,0% + 5c)
- Rezystancja Ω 2000M ohm
- Pojemność CAP 2000uF
- Indukcyjność L do 2H dokładność ±(3,0%+10c), do 20H dokładność ±(5,0%+15c)
- Test tranzystorów hFe
- Test diody i ciągłości
- Częstotliwość Hz do 10MHz dokładność ±(0,5%+4)
- Temperatura (˚C) -40˚C~1000˚C
- Max wskazanie 1999 (3 1/2 cyfry, automatyczne wskazanie polaryzacji)
- Metoda pomiaru: konwerter A/D z podwójnym całkowaniem
- Próbkowanie: około 3 razy/s
- Przekroczenie zakresu: na ekranie wyświetla się "OL" lub "-OL"
- Wskazanie wyczerpania baterii: na ekranie pojawi się wskaźnik " "
- Środowisko pracy: temperatura 0˚C~40 ºC, wilg. wzgl. (RH) < 80%
- Zasilanie: bateria 9V (6F22 lub odpowiednik)
- Wymiary: 93 x 35 x 185mm (szer x gł x wys), Masa ok. 290g (z baterią)

Zestaw zawiera miernik VC9808+ ,holster, pudełko, przewody pomiarowe, instrukcja obsługi, termopara TP-01, bateria 9V