

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/miernik-indukcyjnosci-rlc-vc9808-p-593.html>



Miernik indukcyjności RLC VC9808+

Cena brutto	158,67 zł
Cena netto	129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	111553
Kod producenta	VC9808+
Kod EAN	5907478917524
Producent	EnergyLab

Opis produktu

Miernik indukcyjności RLC VC9808+

Zapomocą tego miernika można realizować pomiar wielkości fizycznych dla:

Wyświetlacz LCD (wys. cyfry 26mm)

- Napięcie stałe DCV do 200V dokładność $\pm(0,5\% + 3c)$ do 1000V dokładność $\pm(0,8\% + 5c)$
- Napięcie przemienne ACV do 200V dokładność $\pm(0,8\% + 5c)$, do 750V dokładność $\pm(1,2\% + 5c)$
- Prąd stały DCA 20A dokładność pomiaru $\pm(2,0\% + 5c)$
- Prąd zmienny ACA do 20A dokładność $\pm(3,0\% + 5c)$
- Rezystancja Ω 2000M ohm
- Pojemność CAP 2000uF
- Indukcyjność L do 2H dokładność $\pm(3,0\%+10c)$, do 20H dokładność $\pm(5,0\%+15c)$
- Test tranzystorów hFe
- Test diody i ciągłości
- Częstotliwość Hz do 10MHz dokładność $\pm(0,5\%+4)$
- Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) $-40^{\circ}\text{C}\sim 1000^{\circ}\text{C}$
- Max wskazanie 1999 (3 1/2 cyfry, automatyczne wskazanie polaryzacji)
- Metoda pomiaru: konwerter A/D z podwójnym całkowaniem
- Próbkowanie: około 3 razy/s
- Przekroczenie zakresu: na ekranie wyświetla się "OL" lub "-OL"
- Wskazanie wyczerpania baterii: na ekranie pojawi się wskaźnik " "
- Środowisko pracy: temperatura $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$, wilg. wzgl. (RH) $< 80\%$
- Zasilanie: bateria 9V (6F22 lub odpowiednik)
- Wymiary: 93 x 35 x 185mm (szer x gł x wys), Masa ok. 290g (z baterią)

Zestaw zawiera miernik VC9808+, holster, pudełko, przewody pomiarowe, instrukcja obsługi, termopara TP-01, bateria 9V