Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:00

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-mostek-rlc-chy24cs-p-653.html



Miernik mostek RLC CHY24CS

Cena brutto	**500,00 zł**
Cena netto	**406,50 zł**
Dostępność	**Niedostępny zawsze**
Numer katalogowy	**101033**
Kod producenta	**CHY24CS**
Kod EAN	**5907478912581**
Producent	**Tradelectra**

Opis produktu

Miernik mostek RLC profesjonalny CHY24CS

Profesjonalny multimetr z **mostkiem RLC**, do pomiaru podzespołów elektronicznych. Jest to dobra propozycja marki CHY dla serwisów określających parametry komponentów LCR.

Pomiary możliwe do przeprowadzenia za pomocą CHY24CS:

- Napięcia **DC** do 20V ±(2%+1c)
- Rezystancji **R**: 200,0/2,000k/20,00k/200,0k/2000k/ 20,00M/200,0M/2000MΩ od ±(3%+3c)-200Ω do ±(5%+10c)-2000MΩ
- Indukcyjności **L**: 200,0µ/2,000m/20,00m/200,0m/2,000/20,00H ±(5%+3c)// dla częstotliwości testu od 1kHz (dla 200µ~20mH) do 26Hz (dla 20H)
- Pomiar pojemności **Cx**: 200,0p/2,000n/20,00n/200,0n/2,000µ/ 20,00µ/200,0µ/2000µ/20,00nF 200pF: ±(2%+30c); poz.: ±(2%+10c) //Czestotliwość testu od 1kHz (dla 200p~20nF) do10,5Hz (dla 2000µ~20mF)
- Częstotliwość **Hz:** 2,000k/20,00k/200,0k/2000k/15,00MHz ±(0,1%+1c)
- Temperatura : -20°C ~ +750°C -20~500°C: ±(2%+3c); poz.: ±(3%+2c)
- Test ciągłości: Sygnał akustyczny dla R < 30Ω ±(3,0%+3c)
- Test diody: Prąd testu 1mA±0,6mA; Urozw. 3V ±(3,0%+1c)
- Generator sygnału prostokątnego 2,5kHz Z wypełnieniem 50%
- Wyświetlacz LCD 3 ½ cyfry (1999 max) z próbkowaniem 2,5x/s
- Zabezpieczone wejścia L, C: bezpiecznik szybki 0,1A/250V Pozostałe: 25VDC/ Acrms
- Wymiary 40 x 90 x 200 masa 400g

Skład zestawu:

- **Miernik RLC**
- Przewody pomiarowe (para)
- Zapasowy bezpiecznik
- Komplet baterii -1 bateria 9V 6F22
- Instrukcja obsługi