

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/multimetr-automatyczny-truerms-bargraf-kyoritsu-kew1012-p-684.html>



Multimetr automatyczny TrueRMS bargraf Kyoritsu KEW1012

Cena brutto	583,02 zł
Cena netto	474,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	103839
Kod producenta	KEW1012
Kod EAN	4560187060731
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

Multimetr automatyczny TrueRMS bargraf Kyoritsu KEW1012

- Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TrueRMS) pozwala na dokładny odczyt wartości odkształconych przebiegów napięć i prądów przemiennych
- Wyświetlacz LCD 6040 max (9000 dla Hz) z **bargrafem analogowym**
- MIN/MAX - zapamiętanie i odczyt wartości min i max z pomiarów
- REL - pomiar różnicowy względem ostatniej zmierzonej wartości
- Pomiar pojemności i częstotliwości
- DATA HOLD - "zamrożenie" bieżącego odczytu na LCD
- Funkcja DUTY % - pomiar % wypełnienia impulsu i okresu impulsu
- Możliwość przejścia do pomiaru częstotliwości i wypełnienia impulsu w trakcie pomiaru napięcia lub prądu AC (przycisk Hz/DUTY)
- Automatyczna lub ręczna zmiana zakresów
- Zabezpieczenie funkcji pomiaru prądu szybkimi bezpiecznikami. Zakresy prądowe chronione bezpiecznikami ceramicznymi 600V; Ochrona na przeciążenie wszystkich funkcji pomiarowych 600V

Dane techniczne:

- Pomiar napięcia DC: 600,0mV/6,000V/60,00V/600,0V/600V (Imp. We: 10MΩ, 100MΩ na zakresie 600mV) dokładność $\pm 0,5\% \text{ ww} \pm 2c$ (600,0mV/6,000/60,00/600,0V) $\pm 0,8\% \text{ ww} \pm 3c$ (600V)
- Pomiar napięcia TrueRMS AC: 6,000V/60,00V/600,0V/600V (Imp. We: 10MΩ); dokładność $\pm 1,5\% \text{ ww} \pm 5c$ (50/60Hz); $\pm 1,8\% \text{ ww} \pm 5c$ (pasmo 40~400Hz) (6,000V); $\pm 1,2\% \text{ ww} \pm 3c$ (50/60Hz); $\pm 1,5\% \text{ ww} \pm 3c$ (pasmo 40~400Hz) (60,00/600,0V); dokładność $\pm 1,5\% \text{ ww} \pm 5c$ (50/60Hz); $\pm 1,8\% \text{ ww} \pm 5c$ (pasmo 40~400Hz) (600V)
- Pomiar prądu DC: 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A; dokładność $\pm 1,2\% \text{ ww} \pm 3c$ (600μA~600mA); $\pm 2,0\% \text{ ww} \pm 5c$ (6/10A)
- Pomiar prądu AC: 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A; dokładność $\pm 1,5\% \text{ ww} \pm 4c$ (600μA~600mA); $\pm 2,2\% \text{ ww} \pm 5c$ (6/10A)
- Rezystancja: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ; dokładność $\pm 1,0\% \text{ ww} \pm 2c$ (600Ω~6MΩ); $\pm 2,0\% \text{ ww} \pm 3c$ (60MΩ)
- Ciągłość 0~600Ω (Sygnał akustyczny dla R < 100Ω)
- Test diody: Napięcie rozwarcia: 2,8V Prąd testu ok. 0,4mA
- Pojemność: 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF;
- Pomiar częstotliwości: 10Hz/100/1000/10k/100k/1000kHz/10MHz
- DUTY %- 0,1~99,9%(szer/okres impulsu) $\pm 2,0\% \text{ ww} \pm 2c$ (~10kHz)
- Wytrzymałość elektryczna 3700V AC przez 1min
- Zgodność z normami: PN-EN61010-1:2001 CAT III 300V PN-EN61010-031 PN-EN61326-1(EMC) CAT II 600V
- Zasilanie: 3V DC: 2x bateria 1,5V LR06 (bateria w zestawie)
- Wymiary miernika: 82(szer) × 50(gł) × 161(wys) [mm], masa 280g

W skład zestawu wchodzi: miernik KEW1012, komplet przewodów, baterie, instrukcja obsługi.

