Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:51

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/multimetr-automatyczny-truerms-bargraf-kyoritsu-kew1012-p-684.html



Multimetr automatyczny TrueRMS bargraf Kyoritsu KEW1012

Cena brutto	**598,02 zł**
Cena netto	**486,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**103839**
Kod producenta	**KEW1012**
Kod EAN	**4560187060731**
Producent	**Kyoritsu**

Opis produktu

Multimetr automatyczny TrueRMS bargraf Kyoritsu KEW1012

- Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TrueRMS) pozwala na dokładny odczyt wartości odkształconych przebiegów napięć i prądów przemiennych
- Wyświetlacz LCD 6040 max (9000 dla Hz) z **bargrafem analogowym**
- MIN/MAX - zapamiętanie i odczyt wartości min i max z pomiarów
- REL - pomiar różnicowy względem ostatniej zmierzonej wartość
- Pomiar pojemności i czestotliwość
- DATA HOLD - “zamrożenie” bieżącego odczytu na LCD
- Funkcja DUTY % - pomiar % wypełnienia impulsu i okresu impulsu
- Możliwość przejścia do pomiaru częstotliwości i wypełnienia impulsu w trakcie pomiaru napięcia lub prądu AC (przycisk Hz/DUTY)
- Automatyczna lub ręczna zmiana zakresów
- Zabezpieczenie funkcji pomiaru prądu szybkimi bezpiecznikami. Zakresy prądowe chronione bezpiecznikami ceramicznymi 600V; Ochrona na przeciążenie wszystkich funkcji pomiarowych 600V

Dane techniczne:

- Pomiar napięcia DC: 600,0mV/6,000V/60,00V/600,0V/600V (Imp. We:10MΩ, 100MΩ na zakresie 600mV) dokładność ±0,5%ww±2c (600,0mV/6,000/60,00/600,0V) ±0,8%ww±3c (600V)
- Pomiar napięcia TrueRMS AC: 6,000V/60,00V/600,0V/600V (Imp. We: 10MΩ); dokładność ±1,5%ww ±5c(50/60Hz);±1,8%ww ±5c(pasmo 40~400Hz)(6,000V);±1,2%ww ±3c(50/60Hz); ±1,5%ww ±3c(pasmo 40~400Hz) (60,00/600,0V);dokładność ±1,5%ww ±5c(50/60Hz); ±1,8%ww ±5c(pasmo 40~400Hz) (600V)
- Pomiar prądu DC: 600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A ;dokładność ±1,2%ww ±3c (600µA~600mA); ±2,0%ww ±5c (6/10A)
- Pomiar prądu AC: 600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A ; dokładność ±1,5ww% ±4c (600µA~600mA); ±2,2%ww ±5c (6/10A)
- Rezystancja: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ; dokładność ±1,0%ww ±2c (600Ω~6MΩ); ±2,0ww% ±3c (60MΩ)
- Ciągłość-0~600Ω (Sygnał akustyczny dla R < 100Ω)
- Test diody: Napięcie rozwarcia: 2,8V Prąd testu ok. 0,4mA
- Pojemność: 40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4000µF;
- Pomiar częstotliwości: 10Hz/100/1000/10k/100k/1000kHz/10MHz
- DUTY %- 0,1~99,9%(szer/okres impulsu) ±2,0%ww±2c(~10kHz)
- Wytrzymałość elektryczna 3700V AC przez 1min
- Zgodność z normami: PN-EN61010-1:2001 CAT III 300V PN-EN61010-031 PN-EN61326-1(EMC) CAT II 600V
- Zasilanie: 3V DC: 2x bateria 1,5V LR06 (bateria w zestawie)
- Wymiary miernika: 82(szer) × 50(gł) × 161(wys) [mm] ,masa 280g

W skład zestawu wchodzą: miernik KEW1012, komplet przewodów, baterie, instrukcja obsługi.

