

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/multimetr-miernik-z-trms-brymen-bm807s-p-587.html>



Multimetr miernik z TRMS Brymen BM807s

Cena brutto	524,54 zł
Cena netto	426,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	102027
Kod producenta	BM807s
Kod EAN	5907478911072
Producent	Brymen

Opis produktu

Multimetr miernik z TRMS Brymen BM807s

Miernik BM807s marki Brymen to najwyższy model należący do serii trzech mierników przeznaczonej jako podstawowe wyposażenie elektryków, instalatorów i serwisantów utrzymania ruchu. Mierniki te charakteryzują się dobrymi własnościami metrologicznymi, wysokim stopniem ochrony i odpornością na uderzenia mechaniczne. Posiadają czytelne wyświetlacze cyfrowe LCD o wysokości cyfr 24mm ze zliczaniem do 4000 max, co zapewnia uzyskanie dość wysokich rozdzielczości pomiarów (np. 0,1mV AC/DC, 0,1μA AC/DC, 0,0001Hz). Wysokie są też maksymalne zakresy pomiarowe: np. AC/DC napięcie mierzone jest do 1000V, Hz do 1MHz, pojemność do 3000μF. BM807s mierzy TRMS czyli rzeczywiste wartości skuteczne napięcia prądu przemiennego.

cechy miernika:

- True RMS
- BEEP-JACK™ - akustyczny i wizualny alarm złego podłączenia przewodów pomiarowych
- Max-HOLD-rejestracja impulsów > 25 ms
- Wyświetlacz LCD 4000 max (5000 Hz, C)
- Próbkowanie 3 razy/s
- Wybór zakresów auto lub manualny
- Bazowa dokładność: 0,5% (DCV)
- Pomiar pojemności do 3000μF
- Pomiar temperatury
- Δ Rel - pomiar różnicowy
- Data-HOLD i MAX-HOLD
- Inteligentne automatyczne wyłączenie (po 30 min)
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Obudowa z niepalnego tworzywa
- Podświetlany wyświetlacz
- Ochrona wejść: μA & mA : bezp. 0,4A/1000V DC/AC rms, IR 30kA, A : 11A/1000V DC/ACrms, IR 20kA, V : 1100V DC/ACrms, mV, Ω i pozostałe : 1000V DC/ACrms
- Ochrona przepięciowa: 6,5kV (1,2/50μs surge)
- Bezpieczeństwo: EN61010-1 Ed. 3.0 CAT II 1000V AC/DC, CAT III 600V AC/DC, CAT IV 300V AC/DC (V,A, mA, μA) EMC: PN-EN61326 (1997, 1998/A1)
- Zasilanie 1x bateria 9V 6F22- bateria w zestawie
- Wymiary 87 × 35,5 × 186mm masa 340g



Nazwa / nr kat.	BM 807s		BM 806s		BM 805s	
DCV	400,0mV 0,3%+4	4,000V 0,5%+3	40,00V 0,5%+3	400,0V 0,5%+3	1000V 1,0%+4	
ACV	50~500Hz 400,0mV 4,0%+5	4,000V 1,5%+5	40,00V 1,5%+5	400,0V 1,5%+5	1000V 4,0%+5	
ACV True RMS	True RMS, CF 1,75:1 (pełna skala), 3,5:1 (½ skali)		---		---	
DCA	400,0µA 2,0%+5	4000µA 1,2%+3	40,00mA 2,0%+5	400,0mA 1,2%+3	4,000A 2,0%+5	
ACA	400,0µA 2,0%+6	4000µA 1,5%+4	40,00mA 2,0%+6	400,0mA 1,7%+4	4,000A 2,0%+6	
DCA True RMS	True RMS, CF 1,75:1 (pełna skala), 3,5:1 (½ skali)		---		---	
R	400,0Ω 0,8%+6	4,000kΩ 0,6%+4	40,00kΩ 0,6%+4	400,0kΩ 0,6%+4	4,000MΩ 1,0%+4	
C	500,0nF / 5,000µF / 50,00µF / 500,0µF / 3000µF (3,5% +6**)					
Temperatura	T1: -20°C ~ +300°C ±(2,0% + 3°C) / -4°F ~ +572°F ±(2,0% + 6°F)				---	
Test diody	Napięcie rozwarcia <1,6V, prąd testu 0,25mA;					
Test ciągłości	Sygnał akustyczny dla R 20~120Ω, czas zwłoki <100µs					
DATA HOLD	TAK					
Max HOLD	Rejestracja wartości MAX z pomiarów z próbkowaniem 40 razy/sek (zapis co 25ms);					
Δ Rel	Pomiary różnicowe względem aktualnej wartości wyświetlanej na LCD					