

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/multimetr-trms-1000v-acdc-kyoritsu-kew1020r-p-679.html>



## Multimetr TRMS 1000V AC/DC Kyoritsu KEW1020R

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>555,20 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>451,38 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>103932</b>        |
| Kod producenta   | <b>KEW1020R</b>      |
| Kod EAN          | <b>4560187065996</b> |
| Producent        | <b>Kyoritsu</b>      |

### Opis produktu

#### Nowoczesny multimetr True RMS 1000 AC/DC Kyoritsu KEW1020R

Kyoritsu KEW 1020R – multimetr cyfrowy TrueRMS z dużym, podświetlanym ekranem LCD. Pomiar: DCV, DCmV, rezystancja, pojemność, częstotliwość, współczynnik wypełnienia oraz test diody i ciągłości. Możliwość współpracy z zewnętrznymi przystawkami cęgowymi do pomiaru prądów AC i DC. Dwa rodzaje uchwytów na przewody pomiarowe: płaski oraz skrzydełkowy. Spełnia standardy bezpieczeństwa PN-EN 61010-1 CAT IV300V / CAT III 600V.

- Duży podświetlany wyświetlacz ze wskazaniem maksymalnie 6000
- Pomiar True-RMS
- Funkcja MIN/MAX
- Automatyczna/ ręczna zmiana zakresów REL
- Możliwość współpracy z zewnętrzną przystawką cęgową do pomiaru prądu
- Standard bezpieczeństwa CAT III 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V
- Niezawodna praca i dobrą trwałość zapewnia japońska marka Kyoritsu
- Podświetlenie
- Funkcja HOLD

#### Dane techniczne:

- Pomiar napięcia DC V: zakresy pomiarowe 6.000/60.00/600.0/1000V(Autozakresy) dokładność  $\pm 0.5\% \text{ww} \pm 3c(6/60/600V) \pm 0.8\% \text{ww} \pm 3c(1000V)$
- Pomiar napięcia DC mV: zakresy pomiarowe 600.0mV dokładność  $\pm 1.5\% \text{rdg} \pm 3 \text{dgt}$
- Pomiar napięć AC V: zakres 6.000/60.00/600.0/1000V(auto range) dokładność  $\pm 1.0\% \text{rdg} \pm 3 \text{dgt} [40 - 500\text{Hz}]$  (6/60/600V)  $\pm 1.3\% \text{rdg} \pm 3 \text{dgt} [40 - 500\text{Hz}]$  (1000V)
- Pomiar AC mV: zakres 600.0mV dokładność  $\pm 2.0\% \text{rdg} \pm 3 \text{dgt} [40 - 500\text{Hz}]$
- Pomiar prądu AC za pomocą przystawki cęgowej: 60.00/200.0A(Autozakresy)  $\pm 2.0\% \text{ww} \pm 3c$  + dokładność cęg [40 - 500Hz]
- Pomiar prądu DC za pomocą przystawki cęgowej: 60.00/200.0A(Autozakresy)  $\pm 1.5\% \text{ww} \pm 3c$  +dokładność przystawek
- Rezystancja: 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (auto range)  $\pm 0.5\% \text{rdg} \pm 4 \text{dgt}(600Ω)$   $\pm 0.5\% \text{rdg} \pm 2 \text{dgt}(6/60/600kΩ/6MΩ) \pm 1.5\% \text{rdg} \pm 3 \text{dgt}(40MΩ)$
- Detekcja ciągłości buzzer: 600Ω (Sygnał dla  $R < 90Ω$ )
- Test Diod: Napięcie rozwarcia:  $< 3.0V$
- Pojemność: 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF  $\pm 2.0\% \text{ww} \pm 5c(60/600nF) \pm 5.0\% \text{ww} \pm 5c(6/60/600/1000μF)$
- Częstotliwość: 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz  $\pm 0.1\% \text{ww} \pm 3c$
- Współczynnik wypełnienia Duty: 10.0 - 90.0%  $\pm 1.0\% \text{ww} \pm 3c [50/60\text{Hz}]$

Multimetr spełnia normy: IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC) , EN 50581 (RoHS)

Wymiary 75(szer) x 40(gł) x 155(wys) mm, Masa 250g

Wyposażenie standardowe: **Uchwyt skrzydełkowy, 7066A (przewody pomiarowe),komplet baterii R03x2, Instrukcja obsługi**

Wyposażenie opcjonalne: 7234 (przewody pomiarowe z krokodylkami), 8161 (cęgi AC), 8115 (cęgi AC/DC) 9189 (uchwyt magnetyczny),instrukcja obsługi w języku polskim.

