

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/multimetr-true-rms-brymen-bm2803cse-z-dodatkowym-ekranowaniem-p-732.html>



Multimetr True RMS Brymen BM2803CSE z dodatkowym ekranowaniem

Cena brutto	425,00 zł
Cena netto	345,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	102241
Kod producenta	BM2803CSE
Kod EAN	5907478958879
Producent	Brymen

Opis produktu

Multimetr przemysłowy True RMS Brymen BM2803CSE

Brymen to profesjonalne i nie zawodne multimetry i mierniki cęgowe. W odpowiedzi na rozwój technologii między innymi samochodów elektrycznych, producent z Tajwanu w prowadził do oferty nową serię multimetrów BM2800CSE odpowiadająca stawianym obecnie wymaganiom. Miernik BM2803CSE TRMS marki Brymen należy do drugiej generacji mierników Brymen nowej serii BM2800 która spełniają wymagania przemysłowe z wieloma innowacyjnymi funkcjami Logic/Line-level Hz, Szybki pomiar μF oraz MOhm, Hi-res 60.00mV, CAT III 1kV / CAT IV 600V, True-RMS, **dwustronne ekranowanie**.

Model BM2803CSE cechy:

- Wyświetlacz 3-5/6 cyfry, wskazanie 6,000; Duże, czytelne cyfry na LCD
- Szybkie próbkowanie - 5x/s nominalnie, automatyczna zmiana zakresów
- Wysoka dokładność bazowa DCV: 0,2% +2C
- Pomiar AC True RMS
- Tryb pomiarów względnych - Relative Zero Mode
- Inteligentny Auto Power Off
- Ciepła barwa podświetlenia LCD
- Data-hold; Funkcja Hold-alert - ostrzeganie przy pomiarach On-hold
- MAX-hold; Rejestracja wartości Max nawet przy zmianach 40x/s
- BeepLitTM Ciągłość; Sygnalizacja dźwiękowa oraz wizualna (migotanie LCD)
- BeepLitTM Dioda; Funkcja BeepPass (krótki sygnał), BeepLit TM (Ciągłość)
- Dwustronne zabezpieczenie przed wpływem silnych pól elektromagnetycznych
- BeepJackTM Sygnalizacja złego podłączenia przewodów pomiarowych
- Wysoka rozdzielczość DC/AC mV, Zakresy 60.00mV to 600.0mV
- Napięcie DC/AC, Zakresy 6.000V do 1000,0V
- Szybki pomiar rezystancji, zakresy 600.0 Ohm do 60.00M Ohm
- Pomiar DC/AC μA , mA, & A, Zakresy 600.0 μA do 10.00A
- Bezpieczniki HBC 1kV chroniące wejścia μA mA & A
- Zdejmowana obudowa z uchwytem na przewody i podstawką
- Niepalna, odporna obudowa z oddzielnym przedziałem baterii
- Zabezpieczenie przepięciowe do 8kV 1.2/50 μs + 8/20 μs C
- Bezpieczeństwo PN-EN61010-2-033 CAT III 1000V & CAT IV 6
- Spełnia wymagania EMC PN-EN61326

Specyfikacja ogólna miernika BM2803CSE Brymen

Zabezpieczenie wejść:

- **μA / mA:** 0.63A/1000V DC/AC rms, IR 10 kA typ F lub lepszy
- **A:** 11A/1000V DC/AC rms, IR 20 kA typ F lub lepszy
- **V:** 1100V DC/AC rms
- **mV, Ohm,** i inne: 1000V D

Pomiar ACV zakresy i dokładność pomiarowa

- przy częstotliwości 50-60Hz zakres 60.0mV ; 600.0mV dokładność 1%+3C ; 6.000V ,60.00V ,600.0V ,1000V dokładność 0,7%+3C
- przy częstotliwości 45-500Hz zakres 60.0mV ; 600.0mV ;6.000V ,60.00V ,600.0V ,1000V dokładność 2%+3C
- przy częstotliwości 500Hz-1kHz zakres 60.0mV ; 600.0mV dokładność 2%+3C ; 6.000V ,60.00V ,600.0V ,1000V nie specyfikowana

VFD-ACV (z filtrem dolnoprzedustowym - Low Pass Filter)

- 60.00mV, 600.0mV, 6.000V dokładność 0,3%+2C
- 60.00V dokładność 0.4% +2C
- 600.0V dokładność 0.2%+2C
- 1000.0V dokładność 0.4%+2C

Rezystancja

- 600.0Ω, 6.000kΩ dokładność 0.3%+3C
- 60.00kΩ, 600.0kΩ dokładność 0.5%+3C
- 6.000MΩ, 60.00MΩ dokładność 0.9%+2C *5%+20c @ >30MΩ

BeepLit™ Ciągłość

- Próg sygnału dźwiękowy 30 Ω do 480Ω; Czas odpowiedzi: <15ms
- Sygnał dźwiękowy: buzzer
- Sygnał wizualny: migotanie podświetlenia LED

BeepLit™ Diod

- Zakres 3.0000V, dokładność 0.9% + 2c, prąd testu 0.3mA, napięcie otwarcia obwodu < 3.2 VDC

Pomiar DCA

- Zakres 600.0μA, 6000μA dokładność 1.0% + 3C ; spadek napięcia 0.1mV/μA
- 60.00mA , 600.0mA dokładność 1.0% + 5C ; spadek napięcia 3mV/μA
- 6.000A, 10.0A dokładność 1.0% + 5C ; spadek napięcia 25mV/μA



