Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 04:00

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/dekada-indukcyjna-1uh-10h-bxl-07-mcp-p-690.html



Dekada indukcyjna 1uH-10H BXL-07 MCP

Cena brutto	**1 287,31 zł**
Cena netto	**1 046,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**105604**
Kod producenta	**BXL-07**
Kod EAN	**5907478913977**
Producent	**MCP Lab Electronics**

Opis produktu

Dekada indukcyjna 1uH-10H MCP

dekada indukcyjna składa się z zestawu cewek indukcyjnych połączonych szeregowo z opornikami. Zazwyczaj jest wykorzystywana w laboratoriach do pomiaru wartości indukcyjności i rezystancji cewek kalibracji mierników czy do wykonywania doświadczeń w pracowni fizycznej.

- Dekady wyposażone są w gniazda bezpieczne ø4mm
- Urządzenia są zgodne z wymaganiami zawartymi w normie EN 61010-1(Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych)
- Trwała obudowa z tworzywa sztucznego
- Szeroki zakres od 1uH do do 10H i wysoka rozdzielczość (1uH)
- W poniższej tabeli znajdują się szczegóły techniczne dekady

Dekada indukcyjna **BXL-07 MCP** składa się z 7dekad o następujących właściwościach:

1. dekada o zakresie 1uH~10uH prąd DC 700mA
2. dekada o zakresie 10uH~100uH prąd DC 200mA
3. dekada o zakresie 100uH~1mH prąd DC 70mA
4. dekada o zakresie 1mH~10mH prąd DC 20mA
5. dekada o zakresie 10mH~100mH prąd DC 7mA
6. dekada o zakresie 100KΩ~1MΩ prąd DC 1mA
7. dekada o zakresie 1H~10H prąd DC 0,11mA

Pozostałe cechy:

- Dokładność: 5% (1~5), 10% (6,7)
- Wymiary Szer x gł x wys 40x170x90mm ;masa 1,2kg

Prosta obsługa dekady:

1. Rozpocząć pracę przy pozycji "0" na wszystkich przełącznikach obrotowych.
2. Obracać przełącznik obrotowy dekad w celu zwiększenia wartości indukcyjności
3. W celu wybrania wartości indukcyjności należy obrócić właściwy przełącznik, aby jego wskaźnik pokazywał żądaną wartość.
4. Poniżej przełącznika znajdują się wartości indukcyjności przez które ustawiona cyfra jest mnożona, np. x 1


MCP
Inductor Box