

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/lampa-reflektor-led-wifi-z-czujnikiem-ruchu-3500lm-duo-p-539.html>



Lampa reflektor LED WiFi z czujnikiem ruchu 3500lm duo

Cena brutto	222,48 zł
Cena netto	180,88 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	1179060010
Kod producenta	WFD3050P
Kod EAN	4007123674718
Producent	Brennenstuhl

Opis produktu

Lampa reflektor LED WiFi z czujnikiem ruchu 3500lm brennenstuhl

Sterowana za pomocą aplikacji, wyposażona w praktyczne funkcje oświetlania, takie jak bezstopniowa regulacja natężenia światła lub ustawienie temperatury światła od chłodnej bieli do ciepłej bieli. Lampa duo to dwie lampy osadzone na jednym korpusie rozwiązanie to pozwala na skierowanie lamp np. na boki i maksymalne wykorzystanie strumienia świetlnego w tym przypadku jest to aż 3500 lm.

- Sterowana zdalnie dzięki wbudowanemu modułowi **WIFI**
- Reflektor LED z super diodami LED SMD Everlight.
- Lampa z czujnikiem ruchu zapewnia automatycznego oświetlania wjazdów, podjazdów lub wiat samochodowych, czy posesji.
- Może być stosowana jako środek odstraszający przed włamaniem i kradzieżą.
- Zasięg detekcji ruchu do 12m, z kątem pokrycia 120°.
- Czułość czujnika dzień/noc i czas trwania światła od 5sec do 60min.
- Łatwe uruchomienie i sterowanie dzięki bezpłatnej aplikacji brennenstuhl®Connect i zintegrowanemu modułowi WiFi.
- Sterowanie głosowe za pomocą Amazon Alexa lub Google Assistant.
- Sterowanie różnymi funkcjami światła za pomocą aplikacji brennenstuhl®Connect App:
- Płynna regulacja natężenia światła.
- Płynna regulacja temperatury (barwy) światła od zimnej bieli do ciepłej bieli.
- Programator-Timer i odliczanie.
- Zapisy zdarzeń.
- Zaprogramowana poświata.
- Głowica reflektora może być obracana w poziomie i w pionie.

Dane techniczne lampy brennenstuhl WFD 3050 P

- Kolor: czarny/szary
- Rodzaj lampy: Lampa ścienna
- Materiał obudowy: Plastik
- Strumień świetlny: 3500 lm
- Zasilana z sieci 230V AC
- Kąt detekcji czujnika PIR 120 °
- Maksymalny zasięg detekcji na wprost: 12 m
- Stopień ochrony (IP): IP54
- Wymiary Wysokość: 12cm Długość: 12cm Szerokość: 24cm Waga: 0,68 kg
- Maksymalny czas załączenia: 60 min
- Minimalny czas załączenia: 5 s
- Odporność udarowa: IK06
- Wskaźnik oddawania barw: 80-89 (klasa 1B)

- Klasa efektywności energetycznej: E
- **Wydajność lampy:** 121 lm/W
- Moc w trybie czuwania: 0 W
- Moc pobierana w trakcie świecenia 29.5W
- Żywotność dla LED(L70B50): 46000 h
- Max. temperatura barwowa: 6500 K
- Min. temperatura barwowa: 3000 K
- Częstotliwość radiowa 2.4 GHz



 **brennenstuhl®**
connect
WiFi



