Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 05:23

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-cegowy-1000a-ac-true-rms-kew2007r-kyoritsu-p-681.html



Miernik cęgowy 1000A AC True RMS KEW2007R Kyoritsu

Cena brutto	**408,00 zł**
Cena netto	**331,71 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**103931**
Kod producenta	**KEW2007R**
Kod EAN	**4560187066115**
Producent	**Kyoritsu**

Opis produktu

Miernik cęgowy 1000A AC True RMS KEW2007R Kyoritsu

Miernik cęgowy z TRMS służy do pomiarów prądu przemiennego w sieciach elektrycznych niskiego napięcia. Zastosowane cęgi umożliwiają pomiar prądu AC do 1000A dla kabli o średnicy 33mm.
Poniżej funkcje miernika cęgowego w wersji KEW 2007R

- Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS
- Zakres pomiaru prądu AC - 600/1000A (Automatyczna zmiana zakresów) ±1.5%ww±4c [45 - 65Hz] ±2.0%ww±4c [40 - 400Hz]
- Pomiar napięcia AC -600.0V ±1.2%ww±3c [45 - 65Hz] ±1.5%ww±4c [40 - 400Hz]
- Pomiar napięcia DC- 600.0V ±1.2%ww±3c
- Pomiar rezystancji 600.0Ω/6.000kΩ (Autozakresy) ±1.3%ww±5c (600Ω) ±2.0%ww±3c (6.000kΩ)
- Maksymalna średnica przewodów dla cęg pomiarowych to 33mm
- Wymiary i masa: 81(szer) x 36(gł) x 204(wys) mm / około 220g (z bateriami)
- Zasilany bateriami R03/LR03(AAA)(1.5V)x2
- Spełniane normy: IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V, CAT Ⅲ 600V Stopień zanieczyszczenia 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033, IEC 61326-2-2, IEC 60529, EN 50581(RoHS)
- Bezpieczne cęgi pomiarowe
- Ergonomiczna obudowa
- Duży czytelny wyświetlacz
- Długi czas pracy 170h, funkcja auto wyłączenia po 10 minutach
- Data Hold
- Skład zestawu: miernik KEW2007R, przewody pomiarowe, pokrowiec, bateria R03(AAA)×2, Instrukcja obsługi w języku polskim


R S T
KYORITSU
KEW2007R


INSTRUCTION MANUAL
DIGITAL CLAMP METER
KEW2007R
KYORITSU